サウンドモバイルビジョン
Sound Mobile Vision


“伝える”を、もっと自由に、もっと機動的に

サウンドモバイルビジョンは、映像と音声をその場で発信できる、充電式バッテリー対応のフルカラーLED表示器です。屋外でも視認しやすい高輝度LEDを採用し、動画・静止画による視覚的な情報発信に加え、スピーカーマイク機能やサイレン機能も搭載。必要な場所へ装着して移動しながら、リアルタイムに情報を届けることができます。

フルカラー映像表示

スピーカーマイクや
サイレン機能付き







この先
事故発生中
注意！



イベント会場、警備、誘導、災害時の案内、工事現場、商業施設など、
“その場で伝える必要がある現場”で高い効果を発揮します。



バッテリー駆動
家庭用AC電源でも可！






映像はスイッチ切替



軽い

KODENSHI

外　　観



前面（LED 面）



背面（操作面）



モバイルバッテリー



ハンズフリーマイク



USB 急速充電器





ショルダーストラップ取付用金具付き

概略仕様

- 動作電源　：モバイルバッテリー (※)、一般商用電源（コンセント）で使用可能 (※)
- 表示映像　：自由に取込んだ（内蔵）ピクトグラム・映像より、現場状況に応じた画面の選択・切替が出来ます。（最大 99ch 設定可能）
- 操　作　：裏面にある操作パネル（7 セグ表示画面付）・付属リモコンにより、チャンネル・輝度・音量・アラームスイッチの調整・切り換えが出来ます。
- 開閉 BOX　：BOX 内に電源スイッチ・マイクボリューム・プラグインパワースイッチ・コンテンツ書き換え用 USB / LAN コネクター・マイクジャックが有ります。
- マ イ ク　：PIN ジャック接続で有線・ワイヤレスのマイクヘッドセットが使用可能。
- スピーカー　：前面本体がスピーカーを兼ねます。
- モバイルバッテリー：単ポート Min.140W以上の出力のバッテリーが必要です。
- 充 電 器　：家庭用 AC 電源から直接駆動するには、単ポート 140W 以上の USBC 出力の充電器が必要です。
- 肩掛ストラップ　：両肩に担いで使用する事が出来ます。（バッテリーは別途保持必要）

注記）(※) モバイルバッテリー・充電器は使途に合わせ機種・容量の製品をお選び下さい。

LED ピッチ	4.16mm
LED タイプ	SMD RGB 3in1 屋外用
表示サイズ（mm）	W400×H400
表示ドット（dots）	W96×H96
輝度（Nits）	Max：4500
視野角（degree）	水平方向 120 度　垂直方向 90 度
消費電力（W）	Max：120W
スキャン（Duty）	1/16
対応コンテンツ	動画：AVI,WMV,MP4,3GP,ASF,MPG,etc アニメーション：SWF,FLV,GIF　静止画：BMP,JPG,JPEG,PNG,etc
防水レベル	前面：防水　背面：防雨
外形寸法（mm）	約 W400×H400×D80
重　量	約 3.6kg（バッテリー無し）+バッテリー約 0.6kg
バッテリー駆動時間	約 2 時間（25000mAh バッテリー使用時）

注）現在開発中の商品の為、途上において仕様変更する場合が御座います。

問い合わせ先

コーデンシ TK 株式会社

〒1501-0036 東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシ TK 渋谷ビル

TEL：03-5428-5918　FAX：03-5428-5921

URL：http://www.kodenshi-tk.co.jp　E-mail：info@kodenshi-tk.co.jp